10 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DEUTSCHES PATENTAMT

Gebrauchsmuster

U 1

B41J 27-00

GM 80 23 471

AT 03.09.80 ET 27.11.80 VT 27.11.80 Bez: Vorrichtung zur Überwachung des Tintenvorrates in Tintenschreibein-richtungen
Anm: Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München

Die Angaben sind mit den nachstehenden Abkürzungen in folgender Anordnung aufgeführt:

(3)

Int. CL

(21) GM-Nummer

NKI:

Nebenklasse(n)

22) AT:

Anmeldetag

ET: Eintragungstag

43 VT: Voröffentlichungstag

(39) P

Angaben bei Inanspruchnahme einer Priorität:
(32) Tag
(33) Land

(31) Aktenzeichen

(23)

(32) Tag (33) Land (31)
Angaben bei inanspruchnahme einer Ausstellungsprionität:

Beginn der Schaustellung

Bezeichnung der Ausstellung

_

(54) Bez.: Bezeichnung des Gegenstandes

(71) Anm.;

Anmelder – Name und Wohnsitz des Anmelders bzw. Inhabers

74) Vtr:

Vertreter - Name und Wohnsitz des Vertreters (nur bei ausländischen inhabern)

Modellhinweis

Q 6253 12.77



SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Berlin und München Unser Zeichen VPA 806 24010E

5 Vorrichtung zur Überwachung des Tintenvorrates in Tintenschreibeinrichtungen

Die Neuerung betrifft eine Vorrichtung zur Überwachung dem Vorrates an Schreibflüssigkeit in einem gegenüber


10 der umgebenden Luft abgeschlossenen, sein Vorratsvolumen entsprechend dem Verbrauch an Schreibflüssigkeit ändernden Vorratsbehälter in Tintenschreibeinrichtungen oder ähnlichen Einrichtungen unter Verwendung zweier von Schreibflüssigkeit benetzten im Boden des Vorratsbehälters angeordneten

15 Elektroden.

Aus der DE-OS 26 17 730 ist eine Einrichtung zur Überwachung des Tintenvorrates in Tintenschreibeinrichtungen bekannt, bei der ein mit elektrisch leitender Schreib-

- 20 flüssigkeit gefüllter Vorratsbehälter auf seinen Flüssigkeitsstand durch Messen des sich verändernden elektrischen Widerstandes zwischen zwei am Boden des Vorratsbehälters angeordneten Elektroden erfolgt.
- Dieses Meßprinzip setzt die Verwendung von elektrisch leitenden Schreibflüssigkeiten voraus und ist auf andere Schreibflüssigkeiten, die nicht elektrisch sind, nicht anwendbar.
- Aufgabe der Neuerung ist es, für Tintenstrahlschreibeinrichtungen oder ähnliche Schreibeinrichtungen eine Vorrichtung zur Überwachung des Vorrates an Schreibflüssigkeit bereitzustellen, die einfach und funktionssicher arbeitet und von der Art der verwendeten Schreib-
- 35 flüssigkeit unabhängig ist.

28.8.1980 / MM 1 Kel





-2- VPA 80G 2401DE

では、は、また、このでは、10mmのでは

Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß der Vorratsbehälter durch eine flexible Wand abgeschlossen ist, die mit ihrer Innenseite mit einem elektrisch leitenden Ver-

- 5 bindungsstück derart in Wirkverbindung steht, daß sich bei einem definierten Verbrauchszustand des Behälters dieses Verbindungsstück als elektrisch leitende Verbindung an die Elektroden anlegt.
- 10 Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der Neuerung besteht das Verbindungsstück aus einer an der Innenseite der flexiblen Wand angeordneten Metallschicht bzw. einem metallisierten Auftriebskörper.
- 15 Mit der Neuerung ist es in einfacher und kostengünstiger Weise möglich, den Tintenvorratsbehältern von Tintenschreibeinrichtungen unabhängig von der verwendeten Schreibflüssigkeit zu überwachen und bei zu Ende gehendem Vorrat eine Warneinrichtung auszulösen.
- 20 Ausführungsformen der Neuerung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im folgenden beispielsweise näher beschrieben.

25 Es zeigen

Fig.1 ein Schnittbild eines Tintenvorratsbehälters mit der Überwachungsvorrichtung bei gefülltem Behälter,

Fig.2 ein Schnittbild eines Tintenvorratsbehälters bei leerem Tintenvorratsbehälter,

3oFig.3 ein Schnittbild eines Tintenvorratsbehälters mit Ringelektrode und metallisiertem kugelförmigen Auftriebskörper und

Fig. 4 ein Schnittbild eines Tintenvorratsbehälters mit einer besonderen Kontaktanordnung.

- 3 - VPA - 80 G 2401 DE

Der in den Figuren dargestellte Tintenvorratsbehälter besteht im wesentlichen aus einem zylinderförmigen Gehäuse 1, das aus zwei Teilen besteht, und einen durch eine flexible Wand 2 geschlossenen Tintensack zur Aufnahme 5 von Schreibflüssigkeit für eine Tintenschreibeinrichtung enthält. Im Deckel des Vorratsbehälters befindet sich ein Stößel 3, der dazu dient, kurzfristig den Tintendruck im Tintensack 2 zu erhöhen. Der Tintenvorratsbehälter selbst ist auswechselbar gehalten und wird in 10 eine hier nicht dargestellte. Aufnahmeeinrichtung gesteckt, die eine Kanule 4 enthält. Beim Verrasten des Tintenvorratsbehälters in der Aufnahmeeinrichtung durchdringt die Kanüle 4 einen Gummistopfen 6 und hält damit die Verbindung zwischen dem Tintensack 2 und der Tinten-15 versorgungseinrichtung der Tintenschreibeinrichtung her. Am Boden des Tintenvorratsbehälters sind zwei Elektroden 7 angeordnet, an die sich beim Einstecken des Vorratsbehälters in die Aufnahmeeinrichtung der Tintenschreibeinrichtung Kontakte 8 anlegen. Auf der Innenseite der 20 flexiblen Wand 2 befindet sich im Innenraum des Tintensackes ein Auftriebskörper 9, der mit einer Metallschicht 10 überzogen ist.

Entsprechend der Darstellung der Fig.2 senkt sich dieser 25 Auftriebskörper 9 beim zu Ende gehen des Tintenvorrates auf die beiden Elektroden 7 ab und stellt zwischen ihnen eine leitende elektrische Verbindung her. Eine hier nicht näher beschriebene elektrische Anordnung erzeugt dann ein Warnsignal.

Anstelle des langgestrekten Auftriebskörpers 9 ist es entsprechend der Darstellung der Fig.3 auch möglich, eine ringförmige Elektrode 11 vorzusehen und als Gegenelektrode die Kanüle 4 zu verwenden. Als Auftriebskörper dienen 35 in diesem Fall eine oder mehrere metallisierte Kugeln 12. - 4 - VPA

80 G 2401 DE

Bei entsprechendem Material der flexiblen Wand ist es auch möglich, analog zu den Figuren 1, 2 und 3 auf die Auftriebskörper als solche genz zu verzichten und die Innenseite der flexiblen Wand mindestens im Bereich der Elektroden zu metallisieren. Damit legt sich beim zu Ende gehen des Tintenvorrates die metallisierte flexible Wand, die z.B. aus einer metallisierten Kunststoffdiode bestehen kann, als elektrisch leitende Verbindung über die Elektroden 7.

Soll neben der Messung des Tintenvorrates über die hier nicht beschriebene Auswerteschaltung in dem Zustand "Tintenende" bei aufgesteckter Flasche der Zustand "keine Tintenflasche vorhanden" gemeldet werden, so lassen 15 sich bei einer Ausführung der Elektroden entsprechend der Darstellung der Fig.4 mit größeren Kontaktflächen jeweils zwei Kontakte 8/1 und 8/2 zuordnen. Die Kontaktstrecke der Kontakte 8/1 und 8/2 ist dann bei nicht eingelegtem Vorratsbehälter unterbrochen. Durch eine derartige 20 Kontaktanordnung läßt sich ein Leerschreiben des Tintensystemes in der Tintenschreibeinrichtung selbst bei nicht eingestecktem Vorratsbehälter vermeiden.



- 5 - VPA . 80 G 24010E

Schutzansprüche


- 1. Vorrichtung zur Überwachung an Flüssigkeit in einem gegenüber der umgebenden Luft abgeschlossenen, sein Vorratsvolumen entsprechend dem Verbrauch an Schreibflüssigkeit ändernden Vorratsbehälter in Tintenschreibeinrichtungen oder ähnlichen Einrichtungen unter Verwendung zweier von Schreibflüssigkeit benetzten im Boden des Behälters angeordneten Elektroden, dadurch gekennzeichnet, daß der Vorratsbehälter (1) durch eine flexible Wand (2) abgeschlossen ist, die mit ihrer Innenseite mit einem elektrisch leitenden Verbindungsstück (10) derart in Wirkverbindung steht, daß sich bei einem definierten Verbrauchszustand des Behälters dieses Verbindungsstück (10) als elektrisch leitende Verbindung an die Elektroden (7) anlegt.
- 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Verbindungsstück (10) aus einer auf der Innenseite der flexiblen Wand (2) angeordneten Metallschicht (10) besteht.
- 3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Verbindungsstück aus einem metallisierten Auftriebskörper (9) beteht.
- 4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die eine Elektrode (11) ringförmig ausgebildet is und die andere Elektrode zentrisch zum Ring angeordnet ist, und als Auftriebskörper mindestens eine metallisierte Kugel vorgesehen ist.



1/1

80 G 2401 BE










FIG 3

FIG4





申请校对表

委托人: JP000120 OKABE INTERNATIONAL PATENT OFFICE . 申資人: JP000808 CANON KABUSHIKI KAISHA (キャノン株式会社)

围	開学指录原齿		本条代44人: 好44		权对代推入:		校对时间:
Ą.	语法和结构上模	A. 在语法和结构上模糊的英文和日文句子	0. 翻译者对技术没有理解充分		G. 翻译者强掠了必要的单词。	必要的单词	词组,或句子
99.	物的原文 (一词)	B. 模糊的质文 (一词多义, Canon专有技术名词)	E. 翻译者对原文的理解不恰当		H. 個译者打印错误	üχ	
S	C. 打印或其它简单的质文错误	质文错误	F. 翻译者的中文表达不恰当	_	1. 其他原因		
No.		对方卷号: CFO17756CN (TO/IN/KH)	我方卷号: IIE033315	ABCD	EFGH	11	处理结果及解释(如果有的话)
		原文:					己向日本事务所报告,并收到指示,已按照指示进行了8改
-	Claim No.	中文错误译文:					己向日本 亚务所报告,没收到 指示,在绝限日前我 方主动 移改
		中文错误译文的英文或日文译文:					其他: 解释:
		原文:			-		己向日本事务所报告,并收到招示,已按照扣示进行了秩务。
7	Claim No.	中文错误译文:					1.1 / 多以 己向日本 本务所报告,没收到 招示,在绝限日前我 方丰动终改
		中文错误译文的英文或日文译文:				数准;	ガー: 2000 其他: 84种:
		原文:					己向日本屯务所报告,并收到指示,已按照指示进
m	Claim No.	中文错误译文:				₩ □	17.18以 已向日本事务所报告,改收到指示,在给限日前要 方主治体为
		中文错误译文的英文或日文译文:					5.1.5.8.5. 其他: 辞母:
		原文:) C	己向日本邛务所报告,并收到指示,已按照指示进行子件。
4	Claim No.	中文错误译文:		T			1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
		中文错误译文的英文或日文译文:				は、対象を表現を	对右: 辞语:
	Specification	原文:					己向日本郡务所报告,并收到招示,已按照招示进
S	Page . Line	中文错误译文:				₩ CD =	17.7万以 已向日本事务所报告,没收到指示,在绝限日前我 方主动修为
		中文错误译文的英文或日文译文:					4
ĺ					1 1 1	}	· ·

Note: 请在答复OA后和收到投通后一个月内把此表交给本处处长(日文最好用outlook转给处长)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ 'ĹINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.